

SYSTEM TN-S

Samoczynne Wylączenie

1. Przewody zasilania instalacji oświetleniowej układać podtynkowo, w obszarach gdzie jest przewidywany strop podwieszony - w przestrzeni tego stropu na korytkach kablowych lub natynkowo w osłonie rur instalacyjnych. Układ koryt w obszarze stropu podwieszanego Wykonawca ustali samodzielnie. Instalacja ma prosty charakter i nie została ujęta w części rysunkowej. W pomieszczeniach technicznych dopuszcza się montaż natynkowy instalacji oświetleniowej.
2. Łączniki instalacyjne montować na wysokości ok. 1,3m od poz. podłogi, a w toaletach dla niepełnosprawnych maksymalnie na wys. ok. 1,1m od poziomu podłogi.
3. Sposób montażu opraw opisano na rysunku przy pomocy oznaczeń objaśnionych na rysunku. Przy braku możliwości wykonania montażu wg założeń projektowych - ustalić z projektantem rozwiązanie zamiennie. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szczegółową analizę możliwości montażu opraw przed ich zamówieniem. Zmiana sposobu montażu oprawy może skutkować zmianą typu oprawy
4. Wszystkie oprawy przewidziane do montażu w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych powinny mieć stopień szczelności min. IP44. Osprzęt instalacyjny montowany w omawianych pomieszczeniach powinniśmy także posiadać stopień szczelności IP44.
5. Przepusty instalacyjne dla instalacji oświetleniowej wykonać wg uwag podanych w części opisowej opracowania.

UWAGA
DLA OPRAW EWAKUACYJNYCH I
PODŚWIETLANYCH ZNAKÓW EWAKUACYJNYCH NIE
PODANO PRZYPORZĄDKOWANIA DO OBWODU -
ZASILĄĆ ZAWSZE Z NAJBLIŻSZEGO OBWODU
(SEKCJI). ZALECA SIĘ PRZYŁĄCZANIE
BEZPOŚREDNI W PUSZKACH ROZGAŁĘŻNYCH.

* dotyczy opraw ośw. ewak. i podśw. znaków ewakuacyjnych, łączyć wg wymagań producenta oprawy.

oprawy o wskazanym
typie (2) zespolone w
jedną linię oświetleniową
- stosować rozwiązanie
systemowe

